



SMART WATCH
Enjoy Your Smart Watch

TAM EKРАН DOKUNMATİK

Akıllı Saatinizin Keyfini Çıkarın

MODEL: LPW-S93

380 mAh Batarya Kapasitesiyle

7 Gün Süren Üstün Performans.

TR Kullanım Kılavuzu

Not: Su Geçirmezlik Performansı

Cihaz dalış sporları, serbest yüzme, sıcak su banyoları, kaplıcalar, saunalar vb. için uygun değildir.



Bluetooth Arama



HD AMOLED Ekran



IP68 Su Geçirmez



Nabız Ölçer

Kullanım Kılavuzu

1: Uygulamayı indirmek ve yüklemek için QR kodunu tarayın.

Not: Uygulama iPad veya Tablette desteklenmiyor.

iOS 9.0 ve üzeri ve Android 5.0 ve üzeri ile uyumludur.

* Yazılımı en son Sürüm olarak saklayın.

* Watch&APP için yazılımı güncelleyin, lütfen APP'ye gidin:

1: Uygulama sürümü [LT Watch] → [Profile] → [Yükseltme]

2: LT Watch sürümü [LT Watch] → [Cihaz] → [Firmware Yükselt] → [Yükseltme]



LT Watch
İndir

Uygulama Bağlantısı


1: Cep telefonunun Bluetooth ve GPS'ini açın.

2: [LT Watch] → [Cihaz] → [Cihazı Ekle]

Eşleştirmek için saat adına dokununuz.

Dikkat :

Android telefon, sık kullanılmayan yazılımı otomatik olarak temizleyerek APP'nin arka planda kapanmasına neden olur, normal kullanımı sağlamak için lütfen aşağıdaki izinleri açın.



[Görsel 1]

Akıllı Telefon Ayarı

1: Akıllı telefondaki Uygulama bildiriminin şu şekilde olduğundan emin olun:
açık [Akıllı Telefon] → [Ayarlar] → [Uygulama ve Bildirimler] → [İzinler]
→ [LT Watch] Tüm izinleri AÇIK olarak ayarlayın.

2: **Not: iOS 12** sürümün üzerinde, [Ayarlar] →

[Bluetooth] → [Cihazım] → [Cihaz İsmi] → Buna dokun 


[Sistem Bildirimini Paylaşın] → Aç

Not: Uygulama (Wechat/whatsapp/Skype...) bilgisayarlarda ve telefonlarda oturum açmışsa, saatte hiçbir mesaj görüntülenmez.


2: Uygulama "İzin Ayarları"

Android telefon arka planda kullanılan yazılımı nadiren kullanılan yazılımı temizleyecektir.

Lütfen izinleri açın.



[Görsel 2]



[Görsel 3]

3: LT Watch Saat Fonksiyonları

Akıllı saat çeşitli işlevleri destekler: Çoklu spor modları, hava durumu bilgileri, saat kadrana mağazası, kalp atış hızı izleme, uyku izleme, kan oksijen doygunluğu izleme, telefonumu bul, mesaj bildirimleri vb.

Fonksiyon Açıklamaları

1.Rahatsız Etme, Her Zaman Açık Ekran,
Müzik Çalar, Alarm

2.Ekran Parlaklığı, Bildirim Açık/Kapalı, Spor Tuşu
Özelleştirme, Ses ve Dokunma,
Geri Bildirimi, Şifre Ayarı İçin

Ana Sayfa'da, Ekranı üstünden aşağı kaydırın

3.Yapay Zeka Sesli Asistan

Menüye Girin > Sesli Asistan > Tıklayın ve Konuşun



4. Saat Yüzünü Deęiřtirme

1- Yöntem 1: Ana ekranda uzun süre basılı tutun, ardından saat yüzünü deęiřtirmek için kaydırın ve seçmek için tıklayın ya da saat yüzünü deęiřtirmek için yan düğmeyi kullanın.

Yöntem 2: Saat yüzünü özelleřtirin ve APP'nin saat yüzü mağazası aracılıęıyla saat yüzünü deęiřtirin.

[LT Watch]->[Cihaz]->[LT Watch Arayüz]->[Düzeltil] ve [Daha Fazlası]

-> [Görsel seç] Tamam (İndirme %100 tamamlanana kadar indirme arayüzünden ayrılmayın)

5. Adım Sayma

Etkinlik verileri her gün 00:00'dan sonra sıfırlanır ve APP'deki gemiş kayıtlarını kontrol edebilirsiniz.

6. Nabız İzleme

Kalp atıř hızı verilerinizi ölçer. Kalp atıř hızınızı ölçmek için: Kalp atıř hızı izleme işlevini açın ve 2 saniye sonra kalp atıř hızını otomatik olarak ölçecektir, ardından ölçüm tamamlanana kadar yaklaşık 10-20 saniye bekleyin.

Ayrıca, 24 saat otomatik kalp atıř hızı izlemesine ihtiyacınız varsa, bu işlevi uygulamadan ayarlayabilirsiniz. : **[LT Watch]->[Cihaz]->Aç [Otomatik kalp atıř hızı algılama]**.

Not : 1) Saatin arkasındaki sensörün cilde hafifçe temas ettięinden ve bileklięin çok sıkı veya çok gevşek olmadıęından emin olun.

2) Egzersiz kalp atıř hızını ölçmeniz gerekiyorsa, lütfen ölçüm için egzersiz moduna gidin.

7. Kan Oksijen İzleme

Kan oksijen doygunluęu verilerinizi ölçer. Uygulamanın kan oksijen arayüzünde gemiş ölçüm sonuçlarını kontrol edebilirsiniz.

8. Kan Basıncı İzleme

Tansiyon verilerinizi ölçer. Uygulamanın kan BP arayüzünde geçmiş ölçüm sonuçlarını kontrol edebilirsiniz.

9. Uyku İzleme

Uyku verilerinizi kaydedebilir ve Uygulamadaki geçmiş kayıtlarınızı kontrol edebilirsiniz. (Varsayılan uyku izleme süresi: 20:00 pm-10:00 am)

10. Hava Durumu

Bulduğunuz yerdeki hava durumu bilgilerini almak için saati ve LT Watch uygulamaya bağlamanız gerekir. Ayrıca, °C ve °F arasında geçiş yapmak için **[LT Watch]** → **[Profil]** → **[Birim Ayarı]** → **[Sıcaklık]** seçeneğine gidebilirsiniz.

Not: Akıllı saatte görüntülenen hava durumu bilgileri, üçüncü taraf bir hava durumu servis sağlayıcısından alınır. Akıllı telefonunuz ve akıllı saatiniz farklı hava durumu hizmeti sağlayıcılarından hava durumu verileri alıyorsa, görüntülenen hava durumu bilgileri de farklı olabilir.

11. Çoklu Spor Modu

Egzersiz verileri, bağlandığında otomatik olarak uygulama ile senkronize edilir ve uygulamada spor modundaki ayrıntılı veri kayıtlarını kontrol edebilirsiniz.

Notlar: Saat GPS ile oluşturulmamıştır. Ancak GPS izleme işlevi, uygulamanın Spor modunda kullanılabilir.

12. Nefes Egzersizleri

Soluma ve nefes verme için ekrandaki talimatları izleyin (Nefes egzersizleri kişinin ruh halini gevşetmeye, psikolojik stresi azaltmaya ve hayat kalitesini artırmaya yardımcı olur).

13. Deklanşör (saat uygulamaya bağlı olmalıdır)

Yöntem 1: Uygulama : [LT Watch] → [Cihaz] → [Kolay Kamera] geldiği ve fotoğraf çekmek için deklanşör tıklayın.

Yöntem 2: LT Watch Fotoğraf çekmek için saatin arayüzündeki deklanşöre tıklayın veya otomatik olarak fotoğraf çekmek için kolunuzu sallayın.

14. Hareketsiz Hatırlatma

Bu işlevi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için [LT Watch] → [Cihaz] → [Yerleşik Hatırlatıcı] seçeneğine gidin. Saat ayarlanan süre içerisinde yeterli aktivite veya adım tespit etmezse, hareketsiz hatırlatma işlevi etkinleştirilecek ve saat her saatte bir size hatırlatacaktır.



15. Alarm Fonksiyonu

Alarmları ihtiyaçlarınıza göre ayarlamak için [LT Watch] → [Cihaz] → [Alarm] seçeneğine gidin. En fazla 5 alarm ayarlanabilir (Alarm yalnızca ayarlanan süre 2 dakikadan fazla olduğunda bir hatırlatıcı verir).

16. Arama Fonksiyonu


Adım #1: LT Watch uygulamasında, Cihaz Ekle ve L-S93 Saati Baęla, baęlandıktan sonra 5 saniye içinde ses BT'sini baęlamak ve arama isteęi için bir pencere çıkacaktır. Lütfen izin ver ve eşleřtir'i tıklayın.

Adım #2: Ana sayfada, menüye girmek için yan düğmeye > Telefon > klavyede numara tuşlayarak arama yapın veya son aramaları kontrol edin.



Şekil 1

Adım #3: Kiři listesini senkronize etmek için uygulamaya gidin, telefon rehberinde, '+' simgesine tıklayın ve kişileri ekleyip saate senkronize edin.



Adım #4: Saatteki aramayı devre dışı bırakmak istiyorsanız, ayarlara gidin ve telefon ayarına tıklayın, ardından devre dışı bırakın.



Şekil 2

Adım #5: Sorun Giderme, Neden Bluetooth aramasını saatten arama veya çağrı alamıyorum?

Durum A:

Telefon ayarlarında, telefon (BT çağrısı) özelliğinin etkin olduğundan emin olun (Şekil 1)

Durum B:

Adım 1: Telefon Ayarlarında bağlı olan tüm Bluetooth'ları kaldırın

Adım 2: Uygulamadan Saati Bağlantısını Kes

Adım 3: Uygulamada Cihaz Ekle, saati bağlayın ve uygulama penceresinde BT aramasını etkinleştirmek ve erişim izni vermek için izin ver'i tıklayın. (Şekil 1)

17. Müzik Kontrolü

(Saati uygulamaya bağlayın ve müzik sayfasına geçin)

1. Saat, telefondaki müziği kontrol edebilir ve ses düzeyini kontrol edebilir.

2. Saat hoparlörü üzerinden müzik çalma: Saat Menüüne gidin

> Telefon Ayarı > Medya Sesini Etkinleştir (Şekil 2),

bunu etkinleştirin, ardından saat hoparlörü telefon sesini çalacaktır. Medya sesini saate almak istemediğinizde buradan da devre dışı bırakabilirsiniz

18. Çağrı Hatırlatma

Bu işlevi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için [**LT Watch**] → [**Cihaz**] → [**Çağrı Hatırlatıcı**] seçeneğine gidin. Çağrı hatırlatma işlevi etkinleştirildikten sonra saat, telefonunuza gelen çağrıları size hatırlatabilir.

Not: Saat aramaları cevaplama ve reddetme özelliğine sahiptir, ancak mesajlara cevap veremez.

19. Bilek Kaldırıldığında Ekranı Uyandır

Kolonuzu çevirin ve ekran otomatik olarak aydınlanacaktır.

20. Mesaj Bildirimleri

Saat en son 5 mesajı kaydedebilir.

21. Menü Stili Deęiřtirme

Saat, 5 farklı menü seçeneęiyle birlikte gelir.

Ana ekranda, menüye girmek için sola kaydırın ve başka bir menü setine geçmek için hızlı bir şekilde düęmeyi çift basın.



22. Ana Sayfanın Sağa Kaydırılmasıyla Ana Sayfaları Özelleřtirme

Sürekli olarak ekranı soldan sağa kaydırduğınızda, spor aktiviteleri, kalp atış hızı, uyku, hava durumu vb. gibi sayfalarla karşılaşırsınız. Son sayfa bir "+" işareti ile gelir, kullanıcı istedięi özellięi ekleyebilir.



Ayrıca, kullanıcı yukarıda belirtilen özellik sayfalarından bazılarını kaldırmak ve başka bir özellik sayfası (widget) ile değiştirmek istediğinde, kullanıcı ekranın ortasına 3 saniye boyunca basılı tutar ve bir silme simgesi belirir. Kullanıcı, sileceği özelliği (widget'i) kaydırarak seçer ve çıkmak için kron düğmesine basar. Daha sonra kullanıcı, "+" bölümünde yeni bir özellik sayfası ekleyebilir ve "-" simgesiyle özellik sayfasını silebilir.



23. Daha Fazla:

Ekranı Böl, Her Zaman Açık Ekran, Geri Sayım, Kronometre, Telefonu Bul, Hesap Makinesi, Oyun, Takvim, Kart Tutucu (WhatsApp vb. sosyal kişi QR kodunu hızlıca eklemek için yükleyin) Saat Menü ve Ayarlarda mevcuttur.

24. Taç Düğmesi İşlevleri

- 1-Ana ekranda, saat yüzünü değiştirmek için döndürün
- 2-Ana ekranda, menüye girmek için tek tıklayın, menü stilini değiştirmek için çift tıklayın.
- 3-Güç açmak/kapatmak için uzun basın

25.Spor Düğmesi İşlevleri :

- 1- Ana ekranda, bir kez hızlı tıklayarak Hızlıca Spor Moduna Giriş Yapın, çift tıklayarak başka bir işlev sayfasına girin
- 2- Düğme işlevi, Ayarlar > Tuş Ayarı içinde özelleştirilebilir



Not: Bu saat kablosuz şarj cihazıyla şarj edilir.
Lütfen 5V/1.5A'nın altında bir çıkış adaptörü kullanın.



İnsanlık Firması
LINK-TECH TRADING COMPANY LIMITED
FLAT 604A, 6/F, FOOK CHONG BUILDING 63 HOL YUEN
ROAD, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG
TEL: 3114 7967

Teknik Özellikler

Su geçirmezlik	IP68
Dış görünüm ve malzeme	Metal gövde + IML arka kasa
Yonga seti	AC7012A6S
Ekran stili	AMOLED
Ekran çözünürlüğü	1.43 inç, 466x466
Ekran Boyutu	1.43 inç
Dokunmatik Panel	Tam dokunmatik
Bellek	640KB SRAM/2MB PSRAM/2MB SFLASH
Harici Bellek	128Mb
G-Sensörü	SC7A2OTR
Bluetooth Sürümü	V5.3 (V5.3+BR+EDR+BLE)
MobileAPP-GPS	Evet
Kalp atış hızı sensörü	HX3605 ile gerçek SpO2
Titreşim motoru	Evet
Batarya Türü	Polimer
Batarya Koruma Kartı	G3J
Batarya Kapasitesi	380MA
Şarj Süresi	2-3.5 saat
Teorik bekleme süresi	30 güne kadar
Normal kullanım süresi	7 güne kadar